
SMART BATTERY CHARGER
12V 12A - 24V 6A
MCU Control
TEMP DETECTION
REPAIR MODE
FULL PROTECT
FAST CHARGE
AUTO MEMORY


7-STAGE CHARGING PROCESS
7-stage charging process,more friendly to battery charging.
1-STAGE: Battery desulphation
2-STAGE: Soft start charging
3-STAGE: Bulk charging
4-STAGE: Absorption charging
5-STAGE: Battery test
6-STAGE: Recondition charging
7-STAGE: Float & maintenance charging
V
STAGE 1 2 3 4 5 6 7
A



Commande par microprocesseur (CPU).

CHARGE AUTOMATIQUE EN 7 ÉTAPES

- Il s'agit d'un chargeur de batterie entièrement automatique avec 7 étapes de charge.
- La charge automatique protège votre batterie contre la surcharge. Vous pouvez donc laisser le chargeur branché sur la batterie indéfiniment.
- Les chargeurs à 7 étapes conviennent à la plupart des types de batteries, notamment calcium, gel/AGM, LiFePO4, batteries à électrolyte liquide et batteries plomb-acide. Ils peuvent également aider à restaurer des batteries déchargées et sulfatées.
- Types de batteries : la plupart des batteries plomb-acide, notamment calcium, gel/AGM, LiFePO4, électrolyte liquide, plomb-acide, etc.
- Technologie à découpage (switchmode) : Oui
- Protection contre l'inversion de polarité : Oui
- Protection contre les courts-circuits en sortie : Oui
- Protection en l'absence de batterie : Oui
- Protection contre les surtensions : Oui
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Refroidissement : ventilateur
- Tension d'entrée : 100-240 V CA, 50-60 Hz
- Sortie nominale : 12 V 12 A, 24 V 6 A
- Tension de démarrage minimale : 8,0 V
- Capacité de batterie : 6-200 Ah
- Protection thermique : 65 °C ± 5 °C
- Rendement : env. 85 %
- Normes : CE, RoHS, FCC
- Dimensions (L × l × H) : 185 × 118 × 70 mm
- Poids : 735 g